

V77E-CNY6

V77E指拨功能设定: 1 (Special Pulse/ICT106U/ccNet)

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20, 50, 100 元 六种纸钞.

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW1	SW2	SW3	SW4
拒收人民币 1元(注3)	ON											
★接收人民币 1元(注3)	OFF											
拒收人民币 5元		ON										
★接收人民币 5元		OFF										
拒收人民币 10元			ON									
★接收人民币 10元			OFF									
拒收人民币 20元				ON								
★接收人民币 20元				OFF								
拒收人民币 50元					ON							
★接收人民币 50元					OFF							
拒收人民币 100元						ON						
★接收人民币 100元						OFF						
线材禁能							ON					
★线材致能							OFF					
高准位禁能								ON				
★低准位禁能								OFF				
★(注3) 1 脉冲信号 /人民币1元(人民币5元)								OFF	OFF			
2 脉冲信号 /人民币1元(人民币5元)								ON	OFF			
3 脉冲信号 /人民币1元(人民币5元)								OFF	ON			
4 脉冲信号 /人民币1元(人民币5元)								ON	ON			
★脉冲速度	50ms LO / 50ms HI									OFF	OFF	
	60ms LO / 300ms HI									ON	OFF	
	30ms LO / 50ms HI									OFF	ON	
	150ms LO / 150ms HI									ON	ON	

★ 出厂预设值

- ◆ 注：(1) 设定完成后,请重新启动纸钞接收器。
(2) DIP2的SW1~SW4的指拨,皆为 Pulse Protocol 专用。
(3) 当SW1的指拨设定为“OFF”,可接收人民币1元时,脉冲信号每1元跳一下,ICT106U介面1元为40。
当SW1的指拨设定为“ON”,不接收人民币1元时,脉冲信号每5元跳一下,ICT106U介面5元为40。

V77E-CNY6(Special Pulse/ICT106U/ccNet)

◆ 请打开机器前板,即可看到CPU板上的指拨开关。

指拨功能设定: 2(Pulse)

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★低电位脉冲输出	ON			
高电位脉冲输出	OFF			
★脉冲信号模式		ON	OFF	
ICT106U模式		OFF	OFF	
ccNet模式		ON	ON	
保留		OFF	ON	
保留				ON
★保留				OFF

★ 出厂预设值

指拨功能设定: 2(ICT106U)

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★通讯位移 (註)	ON			
通讯不位移 (註)	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
★ICT106U模式		OFF	OFF	
ccNet模式		ON	ON	
保留		OFF	ON	
保留				ON
★保留				OFF

★ 出厂预设值

(註) DIP1 SW1设定为OFF, 接收人民币1元的状况下			DIP1 SW1设定为ON, 拒收人民币1元的状况下		
Pulse介面	ICT106U 介面	ccNet介面	Pulse介面	ICT106U 介面	ccNet介面
1元= 1 Pulse	1元= 40	1元= Ch 1	5元= 1 Pulse	5元= 40	5元= Ch 2
5元= 5 Pulse	5元= 41	5元= Ch 2	10元= 2 Pulse	10元= 41	10元= Ch 3
10元= 10 Pulse	10元= 42	10元= Ch 3	20元= 4 Pulse	20元= 42	20元= Ch 4
20元= 20 Pulse	20元= 43	20元= Ch 4	50元=10 Pulse	50元= 43	50元= Ch 5
50元= 50 Pulse	50元= 44	50元= Ch 5	100元=20 Pulse	100元= 44	100元= Ch 6
100元= 100 Pulse	100元= 45	100元= Ch 6			

指拨功能设定: 2(ccNet)

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★保留	ON			
鲍率9600	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
★ICT106U模式		OFF	OFF	
ccNet模式		ON	ON	
保留		OFF	ON	
保留				ON
★保留				OFF

★ 出厂预设值