

L77F&PL77-CNY6

L77F&PL77 指拨功能设定: 1 (Pulse/ICT104U/ICT104V/MDB)

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20, 50, 100 元 六种纸钞.

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9	SW10
★ 1 脉冲信号 / 人民币1元	OFF	OFF	OFF							
2 脉冲信号 / 人民币1元	OFF	OFF	ON							
3 脉冲信号 / 人民币1元	OFF	ON	OFF							
4 脉冲信号 / 人民币1元	OFF	ON	ON							
5 脉冲信号 / 人民币1元	ON	OFF	OFF							
10 脉冲信号 / 人民币1元	ON	OFF	ON							
20 脉冲信号 / 人民币1元	ON	ON	OFF							
100 脉冲信号 / 人民币1元	ON	ON	ON							
关闭反转模式				ON						
★ 启动反转模式				OFF						
低准位禁能					ON					
★ 高准位禁能					OFF					
★ 接收人民币 1元						ON				
拒收人民币 1元						OFF				
★ 接收人民币 5元							ON			
拒收人民币 5元							OFF			
★ 接收人民币 10元								ON		
拒收人民币 10元								OFF		
★ 接收人民币 20元									ON	
拒收人民币 20元									OFF	
★ 接收人民币 50元 & 100元										ON
拒收人民币 50元 & 100元										OFF

★ 出厂预设值

◆ 注: (1) 设定完成后, 请重新启动纸钞接收器。

(2) SW1、SW2、SW3、SW5的指拨, 皆为 Pulse Protocol 专用。

(3) 脉冲: Hi=100ms/Lo=50ms.

L77F&PL77-CNY6/P5(Pulse/ICT104U/ICT104V/MDB)

指拨功能设定: 2(Pulse)

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 高电位脉冲输出	ON			
低电位脉冲输出	OFF			
★ 脉冲信号模式		ON	OFF	
ICT104V模式		OFF	OFF	
MDB模式		ON	ON	
ICT104U模式		OFF	ON	
保留				ON
★ 保留				OFF

★ 出厂预设值

指拨功能设定: 2(ICT104V)

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 保留	ON			
保留	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
★ ICT104V模式		OFF	OFF	
MDB模式		ON	ON	
ICT104U模式		OFF	ON	
保留				ON
★ 保留				OFF

★ 出厂预设值

指拨功能设定: 2(MDB)

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 倍率因子=100 小数点位数=2	ON			
倍率因子=1 小数点位数=0	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
ICT104V模式		OFF	OFF	
★ MDB模式		ON	ON	
ICT104U模式		OFF	ON	
保留				ON
★ 保留				OFF

★ 出厂预设值

Currency Assign Data

Interface Bill value	Pulse	MDB	ICT104U	ICT104V
BV1	CNY 1	CNY 1	CNY 1	CNY 1
BV2	CNY 5	CNY 5	CNY 5	CNY 5
BV3	CNY 10	CNY 10	CNY 10	CNY 10
BV4	CNY 20	CNY 20	CNY 20	CNY 20
BV5	CNY 50	CNY 50	CNY 50	CNY 50
BV6	CNY 100	CNY 100	CNY 100	CNY 100

指拨功能设定: 2(ICT104U)

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 保留	ON			
保留	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
★ ICT104V模式		OFF	OFF	
MDB模式		ON	ON	
★ ICT104U模式		OFF	ON	
保留				ON
★ 保留				OFF

★ 出厂预设值