

CNY6

L77/P3/P6 指拨功能设定: 1 (Pulse/ICT)

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20, 50, 100 元 六种纸钞.

功能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9	SW10	
★ 1 脉冲信号 / 人民币1元	OFF	OFF	OFF								
2 脉冲信号 / 人民币1元	OFF	OFF	ON								
3 脉冲信号 / 人民币1元	OFF	ON	OFF								
4 脉冲信号 / 人民币1元	OFF	ON	ON								
5 脉冲信号 / 人民币1元	ON	OFF	OFF								
10 脉冲信号 / 人民币1元	ON	OFF	ON								
20 脉冲信号 / 人民币1元	ON	ON	OFF								
100 脉冲信号 / 人民币1元	ON	ON	ON								
调整成快速脉冲 Lo= 50ms Hi=100ms											ON
★ 调整成慢速脉冲 Lo= 50ms Hi=300ms											OFF
★ 低准位禁能				ON							
★ 高准位禁能				OFF							
★ 接收人民币 1元 & 5元					ON						
拒收人民币 1元 & 5元					OFF						
★ 接收人民币 10元					ON						
拒收人民币 10元					OFF						
★ 接收人民币 20元					ON						
拒收人民币 20元					OFF						
★ 接收人民币 50元					ON						
拒收人民币 50元					OFF						
★ 接收人民币 100元					ON						
拒收人民币 100元					OFF						

★ 出厂预设值

◆ 注: (1) 设定完成后,请重新启动纸钞接收器。

(2) SW1-SW5的指拨,皆为 Pulse Protocol 专用。

L77-CNY6/P3/P6(Pulse/ICT)

指拨功能设定: 2 (Pulse)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 低电位脉冲输出	ON			
高电位脉冲输出	OFF			
★ 脉冲信号模式		ON		
ICT Protocol 模式		OFF		
★ 保留			ON	
			OFF	
				ON
				OFF

★ 出厂预设值

指拨功能设定: 2 (ICT)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 保留	ON			
	OFF			
脉冲信号模式		ON		
★ ICT Protocol 模式		OFF		
★ 保留			ON	
			OFF	
				ON
				OFF

★ 出厂预设值

